

Configuración WAP

MOTOROLA V300, V400, V500, V555, V600, C650, V171, V3, L6, U6, L7, V400, V600



C650



V300



V555



V600




v400



L7



V3



L6



U6



V3i

GUIA DE CONFIGURACION

Para que un celular quede totalmente habilitado para navegar por Internet es necesario realizarle la configuración WAP.

Además de esta programación es necesario tener los servicios GPRS habilitados en Colombia Móvil (verificar habilitación llamando al *300)

CONFIGURACION WAP

1. Entrar al Menú Principal
2. Buscar Acceso Web y Presionar SELECR
3. Buscar Sesiones Web y Presionar SELECR
4. Buscar [Ingreso nuevo] y Presionar SELECR
5. Buscar Nombre y Presionar CAMBIAR
 - Escribir **Tigo interactivo** y Presionar OK
6. Buscar Pagina principal y Presionar CAMBIAR
 - Escribir **http://wap.tigo.com.co** y Presionar OK
7. Buscar Tipo de servicio 1: y Presionar CAMBIAR
 - Buscar **HTTP** y Presionar SELECR
8. Buscar Gateway IP1: y Presionar CAMBIAR
 - Escribir **200.058.228.081** y Presionar OK



9. Controlar que Puerto1: sea 8080
10. Controlar que Domain1: no tenga nada escrito
11. Controlar que DNS1 y DNS2 estén en cero (000.000.000.000)
12. Buscar Tiempo expirado y Presionar CAMBIAR
 - Escoger 15 minutos y Presionar SELECR
13. Controlar que CSD Núm. 1: no contenga nada
14. Controlar que Usuario1 y Contraseña1 no contengan nada escrito
15. Controlar que Velocidad (Bps)1: sea 9600
16. Buscar Tipo de Línea1: y Presionar CAMBIAR
 - Buscar Módem y Presionar SELECR
17. Controlar que CSD Núm. 2: no contenga nada
18. Controlar que Usuario2 y Contraseña2 no contengan nada
19. Controlar que Velocidad (Bps)2: sea 9600
20. Buscar APN GPRS: y Presionar CAMBIAR
 - Escribir wap.colombiamovil.com.co y Presionar OK
21. Controlar que Usuario ni Contraseña tengan nada escrito
22. Presionar OK

SALIR

OTROS AJUSTES

1. Entrar al Menú Principal
2. Buscar Acceso Web y Presionar SELECR
3. Buscar Sesiones Web y Presionar SELECR
4. Buscar Tigo Interactivo y Presionar el Botón Menú
5. Buscar Prog valores originales y Presionar SELECR

SALIR
